

swissvoice

Xtra 3355 Combo



Combiné sans fil
DECT

Touche dédiée
blocage des appels



Combo DECT sénior (filaire + combiné sans fil DECT) avec répondeur et fonctions sonores et visuelles renforcées



- Grand écran rétro éclairé (2 lignes dot matrix) sur le combiné et le filaire
- 4 mémoires directes : avec photos sur la base filaire et avec touches A, B, C, D sur le combiné
- Clavier à grosses touches pour composer facilement les numéros
- Touche audio-boost pour quadrupler le volume sonore en un clic jusqu'à 40dB
- Sonneries extra fortes (jusqu'à 90dB)
- Enoncé vocal des chiffres composés (7 langues au choix)
- Répondeur intégré de 30 minutes d'enregistrement avec lecture lente des messages
- Touche dédiée Blocage des appels indésirables* : 100 numéros
- Compatible aides auditives avec position T

ÉCRAN

- Grand écran rétro-éclairé bleu pâle: 2 lignes dot-matrix (nom et numéro) et 2 lignes d'icônes (sur la base)
- Affichage de la date et de l'heure en mode veille et du temps passé en cours de communication (filaire et combiné)
- Menu déroulant intuitif

FONCTIONS PRINCIPALES

- **4 photos mémoires** sur la base filaire et 4 mémoires directes (les mêmes) sur le combiné (touches A, B, C, D)
- Sonneries avec énoncé vocal du nom de l'appelant* pour les 4 mémoires photos
- **Grand indicateur lumineux d'appel entrant** sur la base filaire et le combiné
- **Blocage des appels indésirables* avec 2 modes :**
 - **blocage manuel*** avec touche dédiée : 100 numéros
 - **blocage automatique***: seuls les numéros enregistrés dans le répertoire et/ou les numéros VIP peuvent faire sonner le téléphone (on/off)
- **Enoncé vocal des chiffres composés** (7 langues)
- Fonction mains-libres sur la base filaire et le combiné (5 niveaux) avec touche rétro-éclairée.
- Volume du combiné réglable sur 6 niveaux (par curseur)
- **Répertoire de 100 noms et numéros commun à la base filaire et au combiné DECT**
- Rappel des 10 derniers numéros composés
- Paging
- Indicateur visuel de batterie faible (combiné)
- Compatible aides auditives avec position T

RÉPONDEUR

- **Répondeur intégré de 30 minutes d'enregistrement**
- **Lecture lente des messages**
- Indicateur lumineux de message en attente (filaire) / Icône de nouveau message sur l'écran du filaire et du combiné
- Touches d'accès au répondeur sur la base filaire (On/Off, Play/Stop, Répéter, Effacer, Lecture lente) et sur le combiné
- Ecoute amplifiée des messages
- Filtrage d'appel
- Interrogation et commandes à distance
- Mode répondeur-enregistreur et mode répondeur uniquement
- Choix entre annonce pré-enregistrée ou personnalisée
- Temps de réponse programmable : 2, 4, 6, 8 ou 10 sonneries
- Fonction mémo

FONCTIONS DE CONFORT AUDIO

- **Touche audio-boost jusqu'à 40dB** (filaire et combiné) pour un volume puissant dans l'écouteur
- **Volume maxi des sonneries les + fortes : 90dB**
- Volume dans l'écouteur réglable sur 5 niveaux (par curseur sur la base filaire et le combiné)
- **Fonction égaliseur de voix sur la base et le combiné** réglable par switch : grave, aigu, naturel
- 10 mélodies d'appel : 5 classiques et 5 polyphoniques
- Volume des sonneries réglable : 5 niveaux + off
- Sonneries différentes pour appels externes ou internes
- Les touches émettent un bip de confirmation lorsqu'elles sont pressées

MULTI-COMBINÉS

- 4 combinés par base maximum
- Appels entre combinés / transfert d'appel
- Conférence à 3 (2 correspondants internes + 1 externe)

SERVICES OPERATEUR

- Notification de message vocal sur l'écran*
- Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2è appel*
- Enregistrement des numéros du journal ou de la liste des rappels dans le répertoire*
- Journal des 50 derniers appels reçus avec date et heure*
- Notification et identification de nouveaux appels reçus mais non répondus*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie DECT (combiné)
- Alimentation secteur ErP basse consommation
- Le combiné fonctionne avec 3 batteries standard AAA NiMH rechargeables (incluses) – 3* 1.2V 500mAh
- **Le filaire fonctionne en cas de coupure de courant (fonctions de base uniquement)**
- Portée du combiné DECT : 300m extérieur / 50m intérieur
- Autonomie du combiné DECT en veille 100h / en conversation 10h
- Cordon de ligne détachable RJ11-RJ11 + prise France
- Dimensions base filaire (L x P x H) : 190 x 210 x 103 mm
- Dimensions du combiné (L x P x H) : 54 x 25 x 185 mm
- Dimensions du chargeur (L x P x H) : 96 x 106 x 57 mm

LANGUES DISPONIBLES

- Menu, annonces répondeur : EN FR DE NL IT SP PT
- Manuel d'utilisation, packaging : EN FR DE NL IT SP PT

RÉFÉRENCES ET LOGISTIQUE

Swissvoice Xtra 3355 Combo EU : 3700601424027
(filaire et combiné sans fil)

Poids : 1,63 kg

Dimensions de la boîte (L x l x H) : 332 x 222 x 105 mm

Carton de regroupement : x 5

Swissvoice Xtra 55 Handset EU combiné additionnel pour 2355 et 3355 : **3700601430189**


Poids : 376 g

Dimensions de la boîte (L x l x H) : 140 x 198 x 65 mm

Carton de regroupement : x 12



4 mémoires directes avec photo



Grand écran facile à lire



Touche dédiée/ Blocage des appels indésirables* (sur filaire et combiné DECT)