swissvoice

Xtra 4G-1650







Inserisci i nomi / le foto in 4 memorie rapide oppure regola le impostazioni per trasformare un tasto in SOS: chiamata/ SMS al conttato principale, poi chiama altre 4 persone.



Opzionale

Telefono fisso wireless con slot per SIM 4G – Hotspot Wi-Fi



- Funziona sulla rete 4G con una scheda SIM (non inclusa). Nessun collegamento alla rete fissa
- Ampio display grafico a colori di facile lettura con menu semplificato
- 4 tasti di memoria diretta – 2 opzioni personalizzabili dall'utente: con o senza pulsante SOS
- Tastiera con tasti grandi per una composizione facile
- Pulsante di amplificazione audio: per quadruplicare il volume dell'auricolare con un solo clic durante una chiamata (**fino a 40 dB**)
- Suonerie extra forti (**fino a 95 dB**)
- Funzione "tastiera parlante"
- Funzione di blocco delle chiamate con tasto dedicato: 200 voci
- Compatibile con apparecchi acustici dotati di bobina a T
- Braccialetto SOS opzionale

FUNZIONALITÀ / RETE

- Funziona con una scheda SIM, senza connessione alla rete fissa
- Alimentazione di rete con batteria di riserva in caso di interruzione di corrente:
  - 2 settimane in standby
  - 20 ore in conversazione
- Rete 4G/3G/2G
- Compatibile con e-SIM (su richiesta)

DISPLAY

- Ampio display grafico a colori da 3,5 pollici, 240x320 pixel
- Menu intuitivo
- Visualizzazione della durata della chiamata
- Indicatore visivo di batteria scarica
- Notifica dei messaggi vocali sul display (**da confermare)**
- Identificazione del chiamante
- Salvataggio dei numeri dal registro delle chiamate (in uscita e in entrata) nella rubrica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 tasti di memoria: a scelta tra 3 tasti di memoria diretta con foto e 1 pulsante SOS, oppure 4 tasti di memoria diretta
- 500 voci nella rubrica + scheda SIM
- Registro delle 100 chiamate in entrata e in uscita con data e ora
- Tasto di blocco chiamate - Rifiuta la chiamata e inseriscila nella lista nera (200)
- 10 suonerie diverse con volume regolabile (9 livelli + OFF)
- Volume regolabile per altoparlante e ricevitore (9 livelli)
- Funzione vivavoce
- Tasti di scelta rapida: tasti da 2 a 9
- Sveglia, calcolatrice
- Invio di messaggi SMS.
  Capacità di memoria: 250 numeri + scheda SIM

FUNZIONI PER SENIOR

- Pulsante SOS rassicurante: chiamata vocale di emergenza e invio di un SMS al contatto principale. In caso di mancata risposta, verranno chiamati altri 4 contatti
- Braccialetto SOS opzionale (è possibile collegare al telefono fino a 5 braccialetti): autonomia della batteria di oltre un anno
- Impostazioni dirette della memoria tramite SMS
- Tastiera vocale e identificazione del chiamante (12 lingue selezionabili)
- Ampia spia luminosa per le chiamate in arrivo
- Compatibile con apparecchi acustici dotati di bobina a T
- Pulsante di amplificazione audio: per quadruplicare il volume dell'auricolare con un solo clic durante una chiamata: fino a **40 dB**
- Volume massimo per le suonerie più forti: **95 dB**
- Funzione di equalizzazione vocale regolabile: bassi, alti, naturale
- SMS di avviso di batteria scarica o interruzione di corrente inviato all'assistente
- Modalità di risposta automatica: funzionamento in vivavoce per le chiamate provenienti dai 4 tasti di memoria diretta

SPECIFICHE TECNICHE

- Frequenza: LTE FDD B1/3/7/8/20/28AB/38
- WCDMA 900/2100 MHz
- GSM 900/1800 MHz
- Antenna FPC 4G/3G/2G
- Wi-Fi 2,4 GHz – Hotspot con 8 connessioni
- Aggiornamento del firmware Over The Air (FOTA)
- Nano SIM
- Batteria: pacco da 2 batterie 18650 agli ioni di litio - 3,7 V - 4000 mAh
- Memoria interna 128 Mb (12 Mb disponibili per l'utente)
- Slot per scheda SD fino a 32 GB (per aggiungere suonerie, immagini e nomi per l'ID chiamante)
- Bluetooth 5.0
- Porta USB-C
- Adattatore di alimentazione: 5V/1A 5W USB-A (incluso)
- Opzione di montaggio a parete
- Presa standard per cuffie CTIA da 3,5 mm
- Dimensioni del telefono (L x P x A): 220 x 216 x 86 mm

Braccialetto / ciondolo SOS

- Collegamento radio 433 MHz
- Portata: 30 m in campo libero
- Batterie: 2x CR2016 da 3 V, sostituibili dall'utente
- È possibile collegare al telefono fino a 5 braccialetti
- Grado di protezione IP65
- Durata della batteria: oltre un anno (a seconda dell'utilizzo)

CONFEZIONE


- Peso: g
- Dimensioni della scatola (L x P x A): 314 x 245 x 77 mm
- Cartone master: x5
- Dimensioni della cartone master : 39,2 x 30,6 x 25,6 cm

LINGUE DISPONIBILI


- Menu: EN/FR/DE/SP/IT/PT/NL/CZ/PL/HU/BU/DA
- Manuale d'uso, confezione: EN FR DE NL IT SP PT

RIFERIMENTI COMMERCIALI

Swissvoice Xtra 4G 1650 EU: 3700601431087
Swissvoice Xtra 4G 1650 UK: 3700601431094
Swissvoice Xtra 4G 1650 UE + braccialetto SOS: 3700601431117
Swissvoice Xtra 4G 1650 UK + braccialetto SOS : 3700601431124
Braccialetto SOS Xtra 4G-1650: 3700601431100




3 memorie con foto + tasto SOS OPPURE



4 tasti di memoria diretta



Funzione di blocco delle chiamate con tasto dedicato



Ampia spia luminosa di chiamate in arrivo

Inserisci i nomi / le foto in 4 memorie rapide oppure regola le impostazioni per trasformare un tasto in SOS: chiamata / SMS a 5 contatti di emergenza.

Reparto Vendite e Marketing per il marchio SWISSVOICE: ATLINKS Europe – 28, Bd Belle Rive – 92500 Rueil Malmaison – Francia. SWISSVOICE INTERNATIONAL SA è una società per azioni con capitale sociale di 380'000 CHF. Iscritta con il n. CHE-433.189.538 nel Registro di commercio e delle imprese di Ginevra. Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto per apportare miglioramenti tecnici o conformarsi a nuove normative. Swissvoice è un marchio di Swissvoice International SA. ©Copyright Swissvoice International SA 2025. Riproduzione vietata. Foto non vincolanti

swissvoice
www.swissvoice.net